


## Таймер, AT-12M

- електронний;
- затримка часу на вмикання/вимикання;
- установка спереду.

### Таймер



AT-12M



### Розрядник



AS-12M

## Електронний таймер

Тип	Напруга керуючого кола	Тип затримки	Тривалість	Використовувані контактори
AT-12M / IN	24~48 В змін./пост. струму	на ввімк.	0,1~30 с	GMC-6M~16M GMD-6M~16M
AT-12M / IF	24~48 В змін./пост. струму	на вимк.	0,1~30 с	GMC-6M~16M GMD-6M~16M
AT-12M / 2N	100~220 В змін. струму	на ввімк.	0,1~30 с	GMC-6M~16M GMD-6M~16M
AT-12M / 2F	100~220 В змін. струму	на вимк.	0,1~30 с	GMC-6M~16M GMD-6M~16M

## Розрядник, AS-12M

- Обмежувач перенапруг, що виникають у колі котушки.

### Розрядник



Тип	Елемент захисту	Робоча напруга	Використовувані контактори
AS-12M / 1	Варистор	24~48 В змін. струму	GMC-6M~16M
AS-12M / 2		60~127 В змін. струму	
AS-12M / 3		200~240 В змін. струму	
AS-12M / 4		12~24 В пост. струму	
AS-12M / 5		30~72 В пост. струму	
AS-12M / 6		100~127 В пост. струму	
AS-12M / 7		200~250 В пост. струму	

## Окрема монтажна основа, AZ-12MH

- забезпечує встановлення реле окремо від контактора;
- встановлюється на DIN-рейку або кріпиться гвинтами.

